

## Installer manuellement le micrologiciel Contour 200i

Laura - 2021-10-19 - Docks et Airplay

**Vérifiez que votre Contour 200i Air fonctionne avec le dernier firmware pour vous assurer que votre produit vous apporte le meilleur !**

L'installation manuelle du micrologiciel pour votre appareil Contour peut être effectuée en utilisant le service "Bonjour" d'Apple via votre Mac ou PC.

1. Téléchargez le fichier de récupération sur votre Mac ou PC à partir du site web Pure Downloads.
2. Connectez le Contour 200i à votre routeur réseau via un câble Ethernet, puis mettez le Contour sous tension. Il est important que le câble Ethernet soit connecté au Contour avant de le mettre sous tension.
3. Une fois que le Contour a démarré, vous verrez une lumière rouge statique. Appuyez sur le bouton de veille et attendez qu'une LED blanche constante apparaisse.
4. Installez le dernier navigateur web Safari sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas encore installé. Vous pouvez le trouver ici : [www.apple.com/safari/download/](http://www.apple.com/safari/download/)
5. Ouvrez le navigateur web Safari et cliquez sur l'icône "Signets" du livre ouvert en haut à gauche du navigateur. Sélectionnez "Bonjour" et vous verrez votre Contour listé. Double-cliquez sur votre liste Contour pour ouvrir le "Gestionnaire de configuration".
6. Cliquez sur l'onglet "Mise à jour" (à l'extrême droite) et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de récupération. Lors de l'installation manuelle, la LED devient orange. Le processus prendra environ 5 à 10 minutes selon votre système, et fera une pause à l'occasion. Une fois le processus terminé, le voyant redevient rouge statique et se met en veille.