



[Baza Wiedzy](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I set an alarm on my Elan One²?](#)

How can I set an alarm on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

Czy chcesz ustawić budzik w swoim radiu Elan One²?

Ustawienie alarmu w radiu Elan One² jest bardzo proste. Przejdźmy przez kolejne kroki na przykładzie.

1. Aby aktywować budzik, najpierw naciśnij przycisk „ **Menu-Back** » i obracaj pokrętłem, aż zobaczysz « **System** ”.
2. Naciśnij przycisk **Głośność/Wybierz**, aby otworzyć menu System, przewiń do **Alarm** i potwierdź, naciskając przycisk **Głośność/Wybierz**.
3. Wybierz „ **Alarm 1 configuration** » (**Konfiguracja alarmu 1**) i potwierdź, naciskając przycisk « **Volume/Select** ” (Głośność/Wybierz). Aktywowany zostanie kreator „ **Alarm 1** ”.
4. Ustaw czas alarmu, obracając pokrętło, aby wybrać godziny, a następnie naciskając pokrętło, aby zmienić na minuty. Ponownie obróć pokrętło, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij pokrętło, aby potwierdzić godzinę.
5. Czas trwania alarmu można wybrać spośród dostępnych godzin, obracając pokrętło. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
6. Wybierz źródło. Do wyboru jest radio **DAB+**, radio **FM** lub **alarm**. Użyj pokrętła, aby wybrać preferowane źródło i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić. W trybie **DAB+** i **FM** wybierana jest ostatnio słuchana stacja lub można wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.
7. W przypadku wyboru cyklu można wybrać pomiędzy **jednorazowym**, **weekendowym**, **tygodniowym** i **codziennym**. Aby potwierdzić, naciśnij pokrętło.
8. Następnie należy ustawić głośność alarmu. Tutaj również należy potwierdzić ustawienie.
9. Obróć pokrętło „ **Volume/Select** ” (**Głośność/Wybierz**), aby włączyć lub wyłączyć alarm. Naciśnij przycisk ustawień, aby potwierdzić.

Aktywne alarmy są wyświetlane z odpowiednimi symbolami.

Gdy alarm się wyłączy:

Można pozwolić alarmowi przejść w stan uśpienia, naciskając pokrętło „ **Volume/Select** ”.

Naciśnięcie przycisku „ **Source** ” (**Źródło**) spowoduje całkowite wyłączenie alarmu.