



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Wie kann ich meinen Classic H4i/Classic C-D6i einrichten?](#)

Wie kann ich meinen Classic H4i/Classic C-D6i einrichten?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Du möchtest deinen neuen Classic H4i/Classic C-D6i einrichten und mit dem Internet verbinden?

1. Nachdem du das mitgelieferte Netzteil an einer Stromquelle angeschlossen und mit deinem Classic H4i/Classic C-D6i verbunden hast, die Teleskopantenne ausgefahren wurde, schalte nun das Radio durch drücken der „**Standby**“ Taste ein.
 2. Wählen deine bevorzugte Sprache, indem du den „**Select**“- Regler drehst.
 3. Drücke den Regler um deine Auswahl zu bestätigen.
 4. Stelle nun deine Zeitzone ein. Wähle zunächst die Region, gefolgt von einer Stadt innerhalb der Region. Auch hier erfolgt die Auswahl mittels des „**Select**“-Reglers, welche durch drücken des Regler bestätigt wird.
 5. Um deinen Classic H4i/Classic C-D6i mit einem Wi-Fi Netzwerk zu verbinden, bestätige mit „**Ja**“ wenn du gefragt wirst ob du das „**Netzwerk konfigurieren**“ möchtest.
 6. Du kannst zwischen den Verbindungsmethoden **Scannen & Auswählen** und der **WPS-Kopplung** wählen.
 7. Bei **Scannen & Auswählen** werden zunächst alle verfügbaren Netzwerke in Reichweite deines Classic H4i/Classic C-D6i gesucht.
 8. Wähle dein Netzwerk aus der Liste aus und bestätige deine Auswahl mit dem „**Select**“- Regler.
 9. Im nächsten Schritt wirst du aufgefordert dein Passwort einzugeben.
 10. Verwende den „**Select**“- Regler um die Zeichen auszuwählen und bestätige diese einzeln durch drücken des „**Select**“- Reglers.
 11. Hast du dein Passwort vollständig eingegeben, bewege den Cursor nun auf „**OK**“ und bestätige dies erneut mit dem „**Select**“- Regler.
-
1. Wenn dein Router über eine **WPS**-Taste verfügt, kannst du die Verbindung auch mit Hilfe der „**WPS-Kopplung**“ einrichten.

2. Nach betätigen der WPS-Taste sollte sich dein Classic H4i/Classic C-D6i automatisch mit deinem Netzwerk verbinden.
3. Für den Fall, dass die **WPS-Kopplung** fehlschlägt, versuche es erneut oder verwende die Methode **Scannen und Auswählen**, um die Verbindung manuell einzurichten.
4. Mit der Länder - und Regionauswahl kannst du die Liste der Internetradio-Sender auf deinen Standort abstimmen.